


Návod k používaniu CISCO IP PHONE SPA509G



CENTRUM
APLIKOVANEJ
INFORMATIKY



pozn.: všetky nižšie uvedené postupy je možné alternatívne vykonať cez menu

1. Zobrazenie zoznamu hovorov:

Menu → stlačte tlačidlo č.3 (História hovorov)

2. Zobrazenie zmeškaných hovorov:

Menu → stlačte tlačidlo č.3 (História hovorov) → č.3 (Zmeškané hovory)

3. Zvýšenie/zníženie hlasitosti:

Hlasitosť zvonenia a hlasitosť hovoru môžete regulovať pomocou tlačidiel "+" a "-"

4. Hlasný odposluch:

Počas hovoru kliknite na tlačidlo reproduktora (Telefón - bod 6)

Podľa farby je možné rozlíšiť stav telefónu:

zelená - telefón sa môže používať
červená (stála) - linka je v prevádzke
červená (blikajúca) - hovor je podržaný
oranžová - telefón nie je registrovaný (obráťte sa na správcu)

1 Indikátory statusu telefónu

2 Navigačné tlačidlo

Šípkami sa môžete pohybovať cez jednotlivé položky menu

3 Podržanie hovoru



Stlačením tlačidla podržíte hovor
Opätovným stlačením znovu nadviažete spojenie

4 Hlasová schránka
Nastavenia (Menu)



Daná funkcionálna sa nevyužíva
Zapnutie ponuky menu pre výber funkcií

5 Hlasitosť

"+" - zvýšenie hlasitosti telefónu
"- " - zníženie hlasitosti telefónu

6 Stlmiť
Slúchadlá
Reproduktor



Stlmenie hlasu počas rozhovoru
Zapnutie slúchadiel
Zapnutie/Vypnutie reproduktora

7 Klávesnica

Slúži na vytáčanie hovorov, zadávanie volieb v menu

8 Riadiace tlačidlá

Slúžia na vykonávanie akcií, ktoré sú zobrazené na obrazovke

5. Zmena jazyka:

Menu → stlačte tlačidlo č.17 → uprav → voľba → ok → uložiť

6. Zmena zvonenia:

Menu → stlačte tlačidlo č.4 (Tón zvonenia) → zmeň → môžete si prehrať a následne vybrať melódiu

7. Ďalšie funkcie:

Na domovskej obrazovke stlačte šípku doprava → zobrazia sa vám funkcie:

presm - po stlačení zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať všetky hovory

neruš - týmto vypnete zvonenie prichádzajúcich hovorov

--- deaktivujete ich opätovným stlačením tlačidla

oph - opakovanie posledného hovoru

8. Zopakovanie poslednej voľby (2 alternatívy):

- Menu → stlačte tlačidlo č. 3 (História hovorov) → č.1 (Zoznam opät. vol. čísel) → vytoč

- stlačte riadiace tlačidlo najviac vľavo → presun pomocou navigačného tlačidla medzi tel. číslami → vytoč

Telefónny zoznam: <http://voip.upjs.sk/>

Niektoré dôležité kľapky:

2213 - sekretariát ÚMV

2500 - vrátnica PF (Jesenná 5)

2222 - správca VoIP telefónie (Mgr. Ľudovít Hvizdoš)